

HD2000 IP

Version IP au protocole SIP du célèbre poste mural HD2000, il en garde toutes les caractéristiques mécaniques d'accrochage et de maintien mural qui font son succès.



3 Coloris

Les 5 versions existent en **Rouge, Blanc** ou **Anthracite**

Caractéristiques

Tous modèles :

- 2 voyants d'appel lumineux
- Leds message
- Réglage volume sonnerie
- Compatibilité prothèses auditives

Version à clavier :

- réception combiné amplifiable, secret micro, Bis, conférence à 3, touche messagerie et transfert

Version Urgence :

- sauvegarde mémoire(s) sur Eeprom

SIP

- Alimentation POE ou secteur (bloc d'alimentation en option)
- Interopérabilité IPBX (SIP V2)
- Auto-provisionnement
- Mise à jour automatique firmware
- Configuration par interface web client DHCP - PPPOE - @IP fixe
- Dimensions : 73 x 235 x 75 mm
- Poids : 400 gr.

Applications

Lieux publics (aéroports, gares, metros, musées...) en poste de service, d'accueil, d'ateliers, d'urgence, de sécurité, aux caisses des magasins, en poste d'ascenseurs, appels pompiers, etc.

HD2000 IP 5 versions

- SANS CLAVIER
- CLAVIER
- URGENCE 1 (appel au décroché d'un numéro pré-mémorisé)
- URGENCE 2 (2 N° mémorisables)
- URGENCE 3 (3 N° mémorisables)



Principales fonctions et caractéristiques

Alimentation PoE - IEEE 802.3af / Bloc secteur (en option)

Protocole SIP v2 (RFC 3261)
 Client DHCP - PPPoE - @IP fixe
 Network Address Translation (NAT)
 Support serveur redondant (DNS - Proxy)
 Synchronisation date et heure par SNTP



Administration

Consultation @IP par synthèse vocale
 Configuration Interface Web
 Autoprovisioning via http - FTP - TFTP
 Mise à jour automatique du firmware

Sécurité

Mot de passe Administrateur - Utilisateur

Audio

Codecs G.711, G.723, G.726, G.729.
 Quality of Service (QoS)
 VAD - CNG - LEC - Packet Loss Compensation



Téléphonie	Clavier	Sans clavier	Urgence 1/2/3
Réglage volume combiné	✓		
Réglage volume sonnerie	✓	✓	✓
Voyants d'appel lumineux	✓	✓	✓
Leds message	✓	✓	✓
Secret micro	✓		
Bis	✓		
Conférence à 3	✓		
Transfert d'appel	✓		
Touche messagerie	✓		
Sauvegarde mémoire sur Eeprom			✓

